brother



# 安装指南 中文

中国印刷 LAD962001



# 前言

#### 特点

P-touch Editor	帮助用户通过使用字体、模版和剪贴画制作各种复杂的标签。
打印机驱动程序	在电脑上使用 P-touch Editor 时,可以将标签
	设计和图像传送到连接的普贴趣标签打印机。

#### CD-ROM 光盘注意事项

- 请不要划伤 CD-ROM 光盘表面。
- 请不要将 CD-ROM 光盘放在极端高温或低温的场所。
- 请不要在 CD-ROM 光盘上放置重物,或者向其施加外力。
- 请选择 CD-ROM 光盘中对应机型的软件进行安装。 本软件可安装在办公室等多台电脑上使用。

### 系统要求

安装之前,请检查系统配置是否满足下列要求。

操作系统	Windows <sup>®</sup>	Microsoft <sup>®</sup> Windows <sup>®</sup> XP / Windows Vista <sup>®</sup> / Windows <sup>®</sup> 7
	Macintosh	Mac OS X 10.3.9 - 10.6
硬盘可用 空间	Windows <sup>®</sup>	70 MB 或以上
	Macintosh	100 MB 或以上
内存	Windows <sup>®</sup>	Windows <sup>®</sup> XP: 128 MB 或以上 Windows Vista <sup>®</sup> : 512 MB 或以上 Windows <sup>®</sup> 7: 1 GB(32 位)或 2 GB(64 位)或更大的内存
	Macintosh	Mac OS X 10.3.9: 128 MB 或以上 Mac OS X 10.4.x: 256 MB 或以上 Mac OS X 10.5.x: 512 MB 或以上 Mac OS X 10.6: 1 GB 或以上
显示器	Windows <sup>®</sup>	支持 SVGA、High Color 或以上规格的图形卡
	Macintosh	256 种以上颜色
其它		用于安装的 CD-ROM 驱动器



9 Microsoft、 Windows 和 Windows Vista 是美国 Microsoft Corporation 的注册商标。

Apple、 Macintosh 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他 国家/地区的注册商标。

本文档中所使用的其它软件或产品名称为其各自原开发公 司的商标或注册商标。

### 针对 Windows 系统

# 安装软件和打印机驱动程序

# 安装软件 P-touch Editor 和打印机驱动

安装本软件的步骤随计算机操作系统而有所不同。安装步骤如有变 更,恕不另行通知。以下屏幕中的打印机名称可能与您购买的打印机 名称有所不同。



- // 在出现连接提示前,请勿将打印机连接到计算机。
- 安装步骤可能随您的电脑上的操作系统而有所不同。下面以 Windows Vista® 为例进行说明。
  - 有关本软件的详细信息,请参见"软件用户指南"(PDF)。
  - 通过点击 [ 开始 ] [ 所有程序 ] [Brother P-touch] [ 手册 ] -[P-touch] - [软件用户指南],可以找到"软件用户指南"(PDF)。
- 启动计算机,将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
- 2 选择所需的语言,然后双击想要安 装的类型。

标准: 安装所有功能

驱动程序)(默认)。 自定义: 可以指定要安装的功能。 建议高级用户使用。



显示用户指南:软件用户指南

(PDF) (需要安装 PDF 阅读器软件)。

下载 Adobe Reader: 此时将显示 Adobe ® Reader® 下载页面 的链接。

3 请仔细阅读许可证协议。若同意许可证协议各项条款,可点击 [是]继续安装。 按照屏幕上的说明进行操作。

选择想要使用插件功能的 Microsoft® Office 应用程序,然后点 击[下一步]。 (使用插件功能就可以直接从 Microsoft® Office 应用程序制作标

5 选择想要的型号,然后点击[确定]。按照驱动程 序安装的屏幕说明进行操作。

签。) 按照屏幕上的说明进行操作。

如果您要使用 PT-18Rz, 请在屏幕上选择

如果您要使用 PT-2430PCz, 请在屏幕上选择





PT-2430PC

#### ▶ 对于 Windows<sup>®</sup> XP

尽管在驱动程序安装开始之后很 快出现了未找到数字签名的警告 信息,但可以安全地单击[仍然 继续]。



#### ▶ 对于 Windows Vista® / Windows® 7

由 Brother 发布的软件安装确 认信息出现之后, 单击[安装]。




对于某些型号,该屏幕可能不出

6 提示将普贴趣标签打印机连接到电脑时,使用 USB 数据线进行 连接,然后打开普贴趣标签打印机的电源开关。



#### ∮ 仅限 PT-2430PCz

在连接 USB 数据线之前,将普贴趣打印 机背后的模式选择开关向下切换到下部 的位置。



7 检测到打印机后,驱动程序会自动安装。



#### ▶ 对于 Windows® XP

- 已检测到打印机,然后启动"找 到新的硬件向导"。选择[否,暂 时不],然后单击[下一步]。在 选择安装方法对话框中,选择 "自动安装软件(推荐)",然后 单击[下一步]
- 数字签名未找到警告信息再次 出现。单击「仍然继续」以安装 打印机驱动程序。当出现信息 时,表示打印机已添加,单击 [确定]以关闭信息。



对于某些型号,该屏幕可能不出

- 8 提示在线注册普贴趣标签打印机时,进行选择然后点击[下一步 。若选择在线注册本产品,将以新窗口启动默认的 Internet 浏 览器。按照说明注册您的打印机。
- ඉ 点击 [完成]完成安装。若提示重新启动电脑,请按照提示操作。
- 10 启动软件。点击 [ 开始 ] [ 所有程序 ] [Brother P-touch] -[P-touch Editor 5.0], 启动 P-touch Editor 5.0。

# 卸载软件和打印机驱动程序

P-touch Editor 的卸载步骤因所使用的操作系统不同而有所差异。 请在下面步骤中,将 "PT-XXXX" 读作您打印机的名称。

# 卸载 P-touch Editor

### 1 ▶ 对于 Windows® XP

从[控制面板]中选择[添加或删除程序]。 显示[添加或删除程序]对话。

#### ▶ 对于 Windows Vista® / Windows® 7

从[控制面板]中选择[程序],然后打开[程序和功能]。 显示[卸载或更改程序]对话。

- 选择 "Brother P-touch Editor 5.0", 然后点击 [ 删除 (XP) / 卸载 (Windows Vista® / Windows® 7)]
- 3 点击[确定]。

开始卸载。从电脑中删除软件后,会显示[维护完成]对话框。

4 关闭 [添加或删除程序 (XP) / 程序和功能 (Windows Vista<sup>®</sup> / Windows<sup>®</sup> 7)] 对话框。

P-touch Editor 已被卸载。

# 卸载打印机驱动程序

- 1 关闭打印机电源。
- **夕** ▶ 对于 Windows® XP

点击"开始"按钮,转至[打印机和传真]窗口。

▶ 对于 Windows Vista®

从[控制面板]中选择[硬件和声音],然后打开[打印机]。

▶ 对于 Windows® 7

点击 🚱 ,转至 [设备和打印机]。



关于详细情况,请参考 Windows<sup>®</sup> 帮助。

### 3 ▶ 对于 Windows® XP

选择 "Brother PT-XXXX", 然后点击 [文件] - [删除]。

#### ▶ 对于 Windows Vista® / Windows® 7

选择 "Brother PT-XXXX", 右键点击图标, 然后点击 [删除] (Windows Vista<sup>®</sup> / [ 删除设备 ] (Windows<sup>®</sup> 7)。

#### ▶ 对于 Windows® XP

依次选择[文件]-[服务器属性]。

▶ 对于 Windows Vista®

在[打印机]窗口中点击右键,然后选择[以管理员身份运行]-[服务器属性...]。

若显示授权确认对话,点击继续。若显示用户帐户控制对话, 输入密码,然后点击[确定]。

#### ▶ 对于 Windows® 7

在[设备和打印机]窗口中选择[传真]或[Microsoft XPS 文档 写入程序],然后点击菜单栏中出现的[打印服务器属性]。

### 5 ▶ 对于 Windows® XP

点击 [驱动程序]选项卡,然后选择 "Brother PT-XXXX"。然 后,点击[删除]。

#### ▶ 对于 Windows Vista®

点击 [驱动程序]选项卡,然后选择 "Brother PT-XXXX"。然 后,点击[删除...]。

#### ▶ 对于 Windows® 7

点击 [驱动程序]选项卡,然后点击 [更改驱动程序设置]。 (如果出现用户帐户控制消息,则输入密码,然后点击

选择 "Brother PT-XXXX", 然后, 点击 [删除 ...]。

### 6 ▶ 对于 Windows® XP

现在, 转到步骤 7。

▶ 对于 Windows<sup>®</sup> Vista / Windows<sup>®</sup> 7 选择[删除驱动程序和驱动程序包。], 然后点击[确定]。

关闭[打印服务器属性]窗口。打印机驱动程序已被卸载。

# 如何使用 P-touch Editor 帮助

# 启动 P-touch Editor 帮助

在帮助中,对使用软件制作标签的详细内容进行了说明。 以下屏幕中的打印机名称可能与您购买的打印机名称不同。

#### 从开始按钮启动

- 依次点击[开始] [所有程序] [Brother P-touch] [P-touch Editor
- 2 在[新建/打开]对话中,点击 [帮助 - 操作方法]。



### 针对 Macintosh (仅限于 PT-3600)

# 安装软件和打印机驱动程序

# 安装 P-touch Editor 和打印机驱动程序

本软件的安装步骤随计算机操作系统而异。安装步骤如有变更,恕不另行通知。

请在下面步骤中,将 "PT-XXXX" 读作您打印机的名称。以下屏幕中的打印机名称可能与您购买的打印机名称有所不同。



- 在 P-touch Editor 5.0 安装完成前,请勿将打印机连接到
- 您必须作为具有管理员权限的用户登录方可安装此软件。
- 关闭电源,使打印机处于关闭状态。

下面以 Mac OS X 10.5.7 为例

- 启动 Macintosh,然后将光盘插入 CD-ROM 驱动器。 双击 "PT-Series" (CD-ROM) 图标。
- 双击 "Mac OS X" 文件夹中的 "Brother PT-XXXX Driver.pkg"。 驱动程序安装程序启动。按照屏幕上的说明进行操作。
- 3 安装完成后,在显示下面所示屏幕时,单击 [ 关闭 ]。 打印机驱动程序安装完成。 下一步安装 P-touch Editor 5.0。



- 双击 "P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg"。 P-touch Editor 5.0 安装程序启动。 按照屏幕上的说明进行操作。
- **5** 安装完成后,当"点按'重新启动'以完成软件安装"信息显示时,单击[重新启动]。

Macintosh 重新启动。 软件安装完成。

重新启动 Macintosh 后,使用 USB 数据线将您的打印机连接到 Macintosh,然后开启打印机电源。



通过 USB 集线器将打印机连接到 Macintosh,可能无法正确 检测到打印机。如果发生这种情况,请直接将打印机连接到 Macintosh 的 USB 端口。

7 ▶ 对于 Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x

双击安装 Mac OS X 的驱动器, 然后单击 [应用程序]-[实用程序]-[打印机设置实用程序]。

▶ 对于 Mac OS X 10.5.x - 10.6

单击 "Apple" 菜单 - [系统预置], 然后单击[打印与传真]。

8 ▶ 对于 Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x

单击 [添加], 然后在屏幕顶部选择 USB。

从列表中选择 [PT-XXXX],再次单击 [添加]以将打印机添加到 [打印机列表]。

▶ 对于 Mac OS X 10.5.x - 10.6

从列表中选择 [Brother PT-XXXX], 并单击 [添加]/+ 以将打印机添加到 [打印机列表]/[打印与传真]。

9 当屏幕返回[打印机列表]/[打印与传真]屏幕时,确认已添加[PT-XXXX/Brother PT-XXXX],然后关闭[打印机列表]/[打印与传真]屏幕。

现在可使用打印机了。

### 卸载软件和打印机驱动程序

P-touch Editor 卸载步骤会因使用的操作系统而异。 请在下面步骤中,将 "PT-XXXX" 读作您打印机的名称。

### 卸载 P-touch Editor

在安装 P-touch Editor 的驱动器上,双击"应用程序"文件夹 - "P-touch Editor 5.0"文件夹 - "卸载 P-touch"文件夹 - "UninstallPtEditor.command"。 出现"终端"窗口,开始卸载操作。



- 卸载操作需要管理员权限。
- 如果双击 "UninstallPtEditor.command" 后, [终端] 窗口没有出现, 右键单击 (或按下 Ctrl 键并单击) "UninstallPtEditor.command"。关联菜单出现。从关联菜单中打开 [终端]。
- 2 单击 🔴 以关闭 [终端]窗口。
- 3 从 " 应用程序 " 文件夹中删除 "P-touch Editor 5.0" 文件夹。



在删除 "P-touch Editor 5.0" 文件夹前,请确认其中是否保存了任何必要的文件。

P-touch Editor 已卸载。

# 卸载打印机驱动程序

- 1 关闭打印机。
- **2** ▶ 对于 Mac OS X 10.3.9 10.4.x

双击安装 Mac OS X 的驱动器, 然后单击 [应用程序]-[实用程序]-[打印机设置实用程序]。 [打印机列表]窗口出现。

▶ 对于 Mac OS X 10.5.x - 10.6

单击 "Apple" 菜单 - [系统预置], 然后单击[打印与传真]。

3 ▶ 对于 Mac OS X 10.3.9 – 10.4.x

选择 "PT-XXXX",并单击 🔕 。

▶ 对于 Mac OS X 10.5.x - 10.6

选择 "Brother PT-XXXX",并单击 -。

4 选择[打印机列表]/[打印与传真]窗口。

打印机驱动程序已卸载。

# 如何使用 P-touch Editor 帮助

### 启动 P-touch Editor 帮助

下面以 Mac OS X 10.4.9 为例。以下屏幕中的打印机名称可能会与您的打印机名称有所不同。

#### 从 "New/Open" 对话框启动

在 "New/Open" 对话框中,单击 [Help - How To]。



#### 从 P-touch Editor 启动

要启动 P-touch Editor Help, 请单击 "Help" 菜单,然后选择 [P-touch Editor Help]。

