



设置本设备之前，请先阅读“产品安全手册”。






警告

警告图标表示如不可避免，可能导致严重伤害甚至死亡的潜在危险情况。

注释

除非另外指定，否则本手册中的示意图均显示 ADS-3600W。

1 打开设备包装并检查组件



产品安全手册

快速安装指南

保修卡

警告

- 本产品使用塑料袋包装。请将塑料袋存放于婴儿和儿童不易触及的地方，以防窒息。也不要拿此塑料袋来玩。
- 请仅使用本产品随附的交流电源适配器。


注释

- 建议您保存原始包装材料，以便将来装运设备时使用。
- 如果想要将设备连接到计算机，请使用随附的 USB 电缆。


安全网络访问

设备的默认密码位于扫描仪前面的标签上（前面有“Pwd”字样）。强烈建议您更改默认密码，以免设备遭到未经授权访问。


2 准备您的设备



安装自动进稿器。



连接交流电源适配器。



展开出纸托板。

3 如有需要，请选择您的语言（仅限于触摸屏型号）

- 在设备的触摸屏上，按
- 按 或 ，选择[初始设置]。
- 按[本地语言]。
- 按 或 ，选择您的本地语言。
- 按

4 连接设备和安装软件

选择首选扫描方法。


如果您使用的是 ADS-2400N 或 ADS-3000N，将无法通过 Wi-Fi 连接到网络。

通过计算机使用扫描仪

通过 Wi-Fi 连接到网络



通过 网线连接到网络



通过 USB 电缆连接到计算机



通过移动设备使用扫描仪

通过 Wi-Fi 连接到网络



- 具有网络连接的计算机

▶ A

- 没有网络连接的计算机

▶ B

通过 网线连接到网络



▶ C

将扫描仪作为独立设备使用

通过 Wi-Fi 连接到网络



- 具有网络连接的计算机

▶ A

- 没有网络连接的计算机

▶ B

通过 网线连接到网络



▶ D

A 通过计算机使用扫描仪

具有 DVD 驱动器的 Windows® 计算机

注释：

如果 Brother 屏幕未自动出现，请单击

（开始）> 计算机（我的电脑）。

（对于 Windows® 8/8.1/10 系统，单击任务栏上的 （文件资源管理器）图标，然后转到“此计算机”/“此电脑”。）

双击 DVD 图标，然后双击 start.exe。

没有 DVD 驱动器的 Macintosh 和 Windows® 计算机

从 Brother Solutions Center 下载完整的驱动程序和软件包。

support.brother.com

遵循屏幕提示继续安装。

完成

注释：安装完成后，重启计算机。

B 通过移动设备使用扫描仪或将其作为独立设备使用（通过 Wi-Fi 连接到网络）

1. > [安装向导] > [是]。

2. 选择 SSID。
输入网络密钥。

3. 液晶显示屏显示[已连接]。

如果您通过移动设备使用扫描仪

如果您将扫描仪作为独立设备使用

下载 Brother iPrint&Scan 以开始通过移动设备使用扫描仪。转到 solutions.brother.com/ips，选择产品和移动设备下载 Brother iPrint&Scan。



完成

完成

注释

如果您无法找到 SSID，请咨询您的网络管理员或无线接入点/路由器制造商。

C 通过移动设备使用扫描仪（通过 网线连接到网络）

使用 网线将设备连接至网络。



下载 Brother iPrint&Scan 以开始通过移动设备使用扫描仪。转到 solutions.brother.com/ips，选择产品和移动设备下载 Brother iPrint&Scan。



完成

D 将扫描仪作为独立设备使用（通过 网线连接到网络）

将 网线连接到您的设备。

完成